

HN3020 NiMH nabíječ

Typ HYC-N1618

NÁVOD K POUŽITÍ

POSTUP NABÍJENÍ

- 1) Zapojte elektrický kabel do nabíječky.
- 2) Zapojte elektrický kabel do zásuvky 220V. LED se rozsvítí zeleně – nabíječka je připravena.
- 3) Přepínačem zvolte nabíjecí proud 0,9A.
- 4) Zapojte konektor baterie do nabíječky (naráz je možné nabíjet pouze jeden akumulátor). V případě, že potřebujete nabíjet baterii s malým Tamiya, zapojte mezi nabíječ a baterii přiloženou redukci. LED se rozsvítí červeně – nabíječka nabíjí
- 5) Pokud je baterie plně nabita, rozsvítí se LED zeleně a poté se vypne.
- 6) Po ukončení nabíjení odpojte baterii od nabíječky.

VYSVĚTLIVKY LED INDIKACE

LED indikace	Stav nabíječky
LED svítí zeleně	Nabíječka je připravena / nabíjecí proces ukončen
LED svítí červeně	Nabíječka nabíjí

SPECIFIKACE

AC vstup	100-240V, 50-60Hz
Určeno pro typ baterie	NiMH
Počet nabíjených článků	6 - 10 článků (7,2 – 12V)
Maximální nabíjecí proud	0,9/1,8A
Rozměry	117x60x38mm
Váha	220g

VAROVÁNÍ

Držte toto zařízení mimo dosah dětí. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn. Nenabíjejte jednorázové (nenabíjecí) baterie. Nenabíjejte jiné než NiMH baterie. Nikdy nenechte zapojenou nabíječku bez dozoru. Nabíjejte v dobře větrané místnosti, nepokládejte na hořlavé materiály např. koberec. Chraňte před prachem a špínou. Věnujte pozornost správnému zapojení baterie (polarity), abyste se vyhnuli zkratu.

DOVOZCE

ArmaPro s.r.o., IČ 02747758, Bartoňova 925, Pardubice 53012, Česká republika

